

LED Toledo

LED TUBE 18W T8 DL MV SENSOR

P27400



Tubo LED de alta eficacia y vida util en formato tubular con sensor de movimiento incorporado. La mejor opcion para ahorrar energia en iluminación general, su tecnología y diseño proporciona una mejor iluminación interior. Ahorra hasta el 70% de energía comparado con tubos fluorescentes.

CARACTERÍSTICAS

Diseño de tubo tradicional con cuerpo opalizado

Sensor de movimiento tipo radar incorporado en el casquillo del tubo.

Tecnología de chip LED SMD y driver integrado en el tubo.

APLICACIONES

Iluminación interior

Espacios domésticos

Iluminación de parqueaderos y aereas comunes.

* Parametros Electricos bajo IEC 62612:2013












DATOS ÓPTICOS		DATOS FÍSICOS		DATOS ELÉCTRICOS	
Temperatura de color	6500K	Material chasis	Vidrio	Potencia de entrada	18W
Flujo luminoso	1800 lm	Base	G13	Tensión de operación	100-277V 50/60Hz
Ángulo de apertura	330°	Acabado	Opalizado	Corriente de entrada	0.15A @120V
Tipo de distribución	Directa asimétrica	Dimensiones (Φ x L)	27.5 x 1206 mm	Factor de potencia	0.9
Reproducción de color (IRC)	80	Temperatura de operación Ta	a -10°C ~ 40°C	Atenuable	NO
Vida útil	30.000h L70			Ciclos de conmutación	15000
Eficacia	100 lm/W			Tipo de conexión	L-N en un extremo
				Tipo de socket	No prepuenteado
				Retardo Dimerizacion	3 min aprox

DIMENSIONES



Las características de los productos pueden ser modificadas sin previo aviso según la evolución de la tecnología LED. 09/19

FOTOMETRÍA



Producto Ecológico: Permite ahorrar energía comparado con productos tradicionales. Libre de mercurio.

CURVA DE DEPRECIACION



- 1 Los valores de flujo luminoso y potencia son nominales y tienen una toleracia de + / 10% / Luminous flux and power values are nominal and they have a tolerance of +/- 10%
- 2 Garantía aplica para condiciones normales de operación / Warranty applies to normal operating conditions
- 3 Sylvania se reserva el derecho de hacer modificaciones sin previo aviso / Sylvania reserves the right to make changes without prior notice